



ZENESIS

휴대용 비상조명등

화재로 인한 긴급상황시 정전에 대응하여 안전한 외부로 피난을 돕는 매우 중요한 피난도구이다. 저 전력 회로 설계로 최소한의 전력 소모를 가지고 7개의 LED를 통한 200LUX이상의 밝기와 24시간 이상의 연속동작 시간을 자랑하는 smart한 비상렌턴이다

Specification

제품명	휴대용비상조명등
전원	DC 6V
대기전류	5uA
소비전류	180mA
전원수명	5년이상
크기(mm)	H230*W70
램프사양	고휘도 LED * 7개
알람	10dB
센서타입	열, 빛, 지진센서
밝기	200Lux



RESET/TEST



LOW BAT



SENSOR

주요기능

동작 테스트 및 리셋

비상렌턴을 거치대에서 분리치 않고 동작시험이 가능하여 배터리 소비와 점검시간을 단축한다. RESET- 지진 TYPE시 / TEST- 빛·온도 TYPE시

전원표시 및 위치표시등

항상 녹색 전원 LED가 점멸이 되어 전원을 감시하고 정전시에 위치 인식이 뛰어나다.

자동동작 센서 및 부저

지진, 화재, 정전시 거치대에서 분리치 않아도 자동으로 동작을 하기 때문에 피난에 용이하다.