



ZENESIS 무선연기감지기

화재 초기에 발생하는 연기를 감지하여 화재 신호를 다른 무선감지기또는 방재시스템으로 무선 전송 후 모든 인근한 무선감지기가동시에 경보를 울려 화재 초기 단계에 대피 및 화재진압이 가능하며 자체 전원으로 어떠한 외부로부터의 배관, 배선이 필요치 않는 단독형 무선 화재감지기이다. 유선 화재 방재 시스템 대비 간단한 설치와 50% 미만의 저비용 공사비이며, 긴 배터리 수명 (설계수명 10년)으로 유지비용 또한 적다.소음지역, 야간, 노약자 및 청각장애인을 위해 음성 및 LED시각 경보기능을 동시에 가짐으로 보다 명확한 화재 경보 인지가 가능하다.

Specification

형식	광전식 2종,보통형,재용형
전원	DC3V 리튬 CR17450*2개
소비전류	30~40mA
음향	90dB(1M)
RF Module	447Mhz, 10dBm, 2GFSK
RF 거리	100M(AIR)
사용환경	-10 ~ 50°C, 85%
건전지수명	10년(무선 3년)
재질	PC/ABS, 화이트
크기(mm)	110*45, 175*45
연동	ZENESIS SERIES

Wireless Stand-alone Smoke Detector

- 양방향 무선연동 알람
- LED 시각경보
- 음성 화재 및 이상 경보알람
- 센서이상 경보
- 자동복구 & MUTE기능

